

MOBILNÁ APLIKÁCIA SHELLY PRE

Shelly PLUS 1PM



Úvod

▲ **ODPORÚČANIA!** Táto používateľská príručka podlieha úpravám. Najnovšiu verziu nájdete na adrese:

<https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-plus-1pm> Nahrajte si aplikáciu Shelly Cloud naskenovaním vyššie uvedeného QR kódu alebo prístupte k zariadeniam prostredníctvom webového rozhrania Embedded, ako je vysvetlené ďalej v užívateľskej príručke. Zariadenia Shelly sú kompatibilné s funkciami podporovanými Amazon Echo a Google Home, rovnako ako s ďalšími platformami pre automatizáciu domácnosti a hlasovými asistentmi. Podrobnosti viď na <https://shelly.cloud/compatibility/>.

Registrácia

Pri prvom načítaní mobilnej aplikácie Shelly Cloud si musíte vytvoriť účet, ktorý bude spravovať všetky vaše zariadenia Shelly. Musíte použiť skutočný e-mail, pretože tento e-mail bude použitý v prípade zabudnutého hesla!


Zabudnuté heslo

V prípade, že zabudnete alebo stratíte svoje heslo, kliknite na „Zabudli ste heslo?“ na prihlasovacej obrazovke a zadajte email, ktorý ste použili pri registrácii. Dostanete e-mail s odkazom na stránku, kde si môžete obnoviť heslo. Odkaz je jedinečný a možno ho použiť iba raz.

▲ **POZORNOSŤ!** Ak nemôžete resetovať heslo, musíte resetovať svoje zariadenie (ako je vysvetlené v časti „Začlenenie zariadenia“, krok 1).

Prvé kroky

Po registrácii si vytvoríte svoju prvú miestnosť (alebo miestnosti), kam budete pridávať a používať svoje zariadenia Shelly. Shelly Cloud umožňuje vytvárať scény pre automatické ovládanie zariadenia vo vopred definovaných hodinách alebo na základe iných parametrov, ako je teplota, vlhkosť, svetlo atď. (s dostupnými senzormi v Shelly Cloud). Shelly Cloud umožňuje ľahké ovládanie a sledovanie pomocou mobilného telefónu, tabletu alebo PC. Shelly Plus 1PM je možné zoskupiť s ďalšími zariadeniami v aplikácii. Môže byť tiež nastavený tak, aby spúšťal akcie na iných zariadeniach Shelly nastavením parametrov. Umožňujeme tiež nastavenie parametrov pre svetlá, skriptovanie atď., ktoré nie sú jednoduchým ON/OFF.



APP SHELLY

Začlenenie zariadenia

Krok 1

Po dokončení inštalácie Shelly a zapnutí napájania Shelly vytvorí svoj vlastný prístupový bod Wi-Fi (AP). ▲ **VAROVANIE!** V prípade, že zariadenie nemá vytvorené vlastné AP

Sieť Wi-Fi podobnú SSID ShellyPlus1PM-f008d1d8bd68, skontrolujte, či je zariadenie pripojené podľa pokynov na inštaláciu.


Ak stále nevidíte aktívnu sieť Wi-Fi s SSID ako

ShellyPlus1PMf008d1d8bd68 alebo chcete zariadenie pridať do inej siete Wi-Fi, resetujte zariadenie. Ak bolo zariadenie zapnuté, musíte ho reštartovať vypnutím a opätovným zapnutím. Potom máte jednu minútu na 5 po sebe idúcich stlačení tlačidla/spínača pripojeného k SW terminálu. Mali by ste počuť spúšťanie relé. Po zaznení spúšťacieho zvuku sa Shelly Plus 1PM vráti do režimu AP. Ak nie, zopakujte to alebo kontaktujte našu zákaznícku podporu na adrese: podpora@shelly.cloud

Krok 2


Majte prosím na pamäti, že zahrnuté zariadenia Shelly sa na zariadeniach iOS a Android líšia.

1. Začlenenie iOS: Otvorte ponuku nastavenia na vašom iOS zariadení > „Add device“ a pripojte sa k Wi-Fi sieti vytvorenej vašim zariadením Shelly, tzn. **ShellyPlus1PM-f008d1d8bd68** (Obr. 1). Znovu otvorte aplikáciu Shelly a zadajte svoje domáce Wi-Fi prihlasovacie údaje (Obr. 2). Po kliknutí na „Ďalej“ sa otvorí ponuka, ktorá vám umožní vybrať zariadenie, ktoré chcete zahrnúť, alebo zahrnúť akékoľvek zariadenie nájdené v sieti. Shelly Plus 1PM je vybavený Bluetooth a posledná možnosť v ponuke vám umožňuje „Search by Bluetooth“, čo umožňuje rýchlejšie zariadenie.




2. Začlenenie Androidu: Z ponuky hamburgerov na hlavnej obrazovke vašej aplikácie Shelly vyberte „Pridať zariadenie“. Potom vyberte svoju domácu sieť a zadajte svoje heslo (Obr. 3). Potom vyberte zariadenie Shelly, ktoré chcete zahrnúť. Názov zariadenia bude podobný: **ShellyPlus1PM-f008d1d8bd68** (Obr. 4). Shelly Plus 1PM je vybavený Bluetooth a vedľa neho bude k dispozícii malá ikona Bluetooth, ktorá umožňuje zahrnúť pomocou Bluetooth.

Obr. 3



Obr. 4



Krok 3

Približne 30 sek. po objavení akýchkoľvek nových zariadení v miestnej sieti Wi-Fi sa v predvolenom nastavení v miestnosti „Objavené zariadenia“ zobrazí zoznam.



Krok 4

Vyberte „Objavené zariadenia“ a vyberte zariadenie, ktoré chcete zahrnúť do svojho účtu.



Krok 5

Zadajte názov zariadenia (do poľa „Názov zariadenia“). Vyberte „Miestnosť“, kde bude zariadenie umiestnené a odkiaľ bude ovládané. Pre ľahšie rozpoznanie si môžete vybrať ikonu alebo pridať obrázok. Stlačte „Uložiť zariadenie“.

Device name

Choose room for device

Room 1 Room 2

Choose device image

Image 1 Image 2

Upload picture

Save device

Krok 6

Ak chcete ovládať zariadenie Shelly iba prostredníctvom miestnej siete, stlačte „Nie“

Connect to cloud

Would you like to connect your Shelly to the cloud so you can control it remotely?

No Yes

Nastavenie zariadenia

Po pridaní zariadenia Shelly do aplikácie ho môžete ovládať, meniť jeho nastavenia a automatizovať spôsob jeho fungovania. Pre zapnutie a vypnutie zariadenia použite tlačidlo ON/OFF. Pre správu zariadenia jednoducho kliknite na názov zariadenia. Odtiaľ môžete ovládať zariadenie, rovnako ako upravovať jeho vzhľad a nastavenie.

Shelly

Shelly Plus 1PM

Timer

Weekly schedule

Sunrise/Sunset

Internet/Security

Safety

Settings

Stav a ovládanie

Po kliknutí na názov zariadenia budete môcť zobraziť údaje o spotrebe energie v reálnom čase v časti „Stav a ovládanie“. Pomocou kalendára hore sa môžete vrátiť a zobraziť históriu spotreby za dané obdobie.

Posuka nastavení

Časovač:Aumožňuje automaticky spravovať napájanie. Môžete použiť:

- **Automatické zapnutie:**Po vypnutí sa výstup relé automaticky zapne po vopred definovanej dobe (v sekundách).
- **Automatické vypnutie:**Po zapnutí sa výstup relé automaticky vypne po vopred definovanej dobe (v sekundách)
- **Plán:**Táto funkcia vyžaduje funkčné pripojenie k internetu. Shelly sa môže automaticky zapnúť/vypnúť v preddefinovaný čas a deň v priebehu týždňa. Shelly sa navyše môže automaticky zapnúť/vypnúť pri východe/západe slnka alebo v určitú dobu pred východom/západom slnka alebo po čísl. Môžete pridať až 20 týždenných plánov.

Internet

• **Wi-Fi 1:**Umožňuje zariadenie pripojiť sa k dostupnej WiFi sieti. Po zadaní podrobností do príslušných polí stlačte Pripojiť.

- **Wi-Fi 2:**Umožňuje zariadenie pripojiť sa k dostupnej sieti WiFi ako sekundárna (záložná), ak sa vaša primárna sieť WiFi stane nedostupnou. Po zadaní podrobností do príslušných polí stlačte Nastaviť.
- **Prístupový bod:**Nakonfigurujte Shelly pre vytvorenie prístupového bodu Wi-Fi. Po zadaní podrobností do príslušných polí stlačte Vytvoriť prístupový bod.
- **Ethernet:**Pripojte zariadenie Shelly k sieti pomocou ethernetového kábla. To si vyžaduje reštart zariadenia! Tu môžete taktiež nastaviť statickú IP adresu.
- **Cloud:**Pripojenie ku cloudu vám umožňuje ovládať zariadenie na diaľku a prijímať upozornenia a aktualizácie.
- **Bluetooth:**Povolit zakázat.
- **MQTT:**Nakonfigurujte zariadenie Shelly pre komunikáciu cez MQTT.

Bezpečnosť

- **Maximálna ochrana napájania:**Nakonfigurujte Shelly Pro 4PM tak, aby sa vypala, keď spotreba energie dosiahne nastavenú úroveň (rozsah 1W - 4480W)
- **Maximálna napätová ochrana:**Ak napájacie napätie prekročí nastavenú hodnotu, kanál sa vypne.
- **Maximálna prúdová ochrana:**Ak napájací prúd prekročí nastavenú hodnotu, kanál sa vypne.

Nastavenie aplikácií

- **Názov zariadenia:**Nastavte názov zariadenia.
- **Zámok PIN:**Obmedzte ovládanie zariadenia Shelly cez webové rozhranie nastavením PIN kódu. Po zadaní podrobností do príslušných polí stlačte „Obmedziť Shelly“.
- **Zobrazenie stavu vstupu:**Zobrazenie stavu vášho vstupu (zapnuté/vypnuté). K tlačidlu napájania je k dispozícii možnosť pridať identifikátor stavu vstupu.

- **Vylúčenie z protokolu udalostí:**Nezobrazovať udalosti z tohto zariadenia v aplikácii.
- **Výpočet spotreby:**Sleduje celkovú energiu spotrebovanú zariadením.
 - Vylúčiť z celkovej spotreby miestnosti: Možnosť vylúčiť zariadenie z celkovej spotreby energie v miestnosti.
 - Vylúčiť z celkovej spotreby účtu: Možnosť vylúčiť zariadenie z celkovej spotreby energie účtu.

Webhooky

Použite udalosti na spúšťanie koncových bodov http. Môžete pridať až 20 webhookov.

Podiel

Zdieľajte ovládanie svojho zariadenia s ostatnými užívateľmi.

Nastavenia

- **Nastavenie vstupu/výstupu:**Tieto nastavenia definujú spôsob, akým pripojený spínač alebo tlačidlo ovláda stav výstupu. Možné vstupné režimy sú „tlačidlo“ a „spínač“ a režim relé je možné zvolit v závislosti na preferovanom použití zariadenia.

- **Invertný prepínač:**Keď je vstup zapnutý, výstup je vypnutý a keď je vstup vypnutý, výstup je zapnutý.
- **Typ zariadenia:**Vyberte si z daného zoznamu, s akým typom spotrebitov bude váš Shelly Plus 1PM používaný. Dostupné

možnosti sú „Zásuvka, Svetlá, Vykurovanie, Zábava“, možno však

- **Nastaviť aj vlastné.**
- **Verzia firmvéru:**Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru. Ak je k dispozícii novšia verzia, môžete svoje zariadenie Shelly aktualizovať kliknutím na Aktualizovať.
- **Geo poloha a časové pásmo:**Nastavte svoje časové pásmo a zemeisnú polohu ručne alebo zapnite/vypnite automatickú detekciu.

- **Reštart zariadenia:**Reštartuje Shelly Plus 1PM.
- **Obnovenie továrenského nastavenia:**Odoberie Shelly Plus 1PM zo svojho účtu a vráťte ho do továrenského nastavenia.
- **Informácie o zariadení:**EtU si môžete pozrieť ID, IP a ďalšie nastavenia vášho zariadenia. Po kliknutí na „Upraviť zariadenie“ môžete zmeniť miestnosť, názov alebo obrázok zariadenia.

POČÍTAČNÉ ZAHRNUTIE

Krok 1

Nainštalujte Shelly podľa schém pripojenia popísaných v „Užívateľskej a bezpečnostnej príručke“ so zariadením a umiestnite ho do skrine ističa. Po zapnutí si Shelly Plus 1PM vytvorí vlastnú Wi-Fi sieť (AP).

VAROVANIE! Ak AP nevidíte, postupujte podľa kroku 1 v časti „Začlenenie zariadenia“ tejto príručky.

Krok 2

Shelly Plus 1PM vytvorila vlastnú Wi-Fi sieť (AP) s názvom (SSID) ako napr. **ShellyPlus1PM-f008d1d8bd68**. Pripojte sa k nemu pomocou telefónu, tabletu alebo PC.

Krok 3

Typ**192.168.33.1** do adresného poľa vášho prehliadača, aby ste načítali webové rozhranie Shelly.

VŠEOBECNÉ - DOMOVSKÁ STRÁNKA

Toto je domovská stránka vstaného webového rozhrania. Pokiaľ je správne nastavený, uvidíte informácie o stave spínača (ON/OFF) a tiež funkčné menu.**Nastavenie kanálu**-všeobecné nastavenia o kanáli. Tu môžete konfigurovať nastavenie I/O, stav kanála, názov kanálu, typ spotreby.

Časovače-rovnaké ako v časti „Nastavenie zariadenia Shelly“, Časovače.

Cestovné poriadky-rovnaké ako v časti „Nastavenie zariadenia Shelly“, Plány.

Webhooky-použite udalosti na spúšťanie koncových bodov http. Môžete pridať až 20 webhookov.

- **prístroj**-Tu môžete vidieť verziu firmvéru a aktualizovať, reštartovať, obnoviť továrenské nastavenia a nastaviť svoju polohu a časové pásmo.
- **Autentizácia** - môžete nastaviť prihlasovacie údaje na uzamknutie zariadenia alebo zmeniť už existujúce prihlasovacie údaje.
- **siete**-konfigurovať nastavenia Wi-Fi, AP, Cloud, Bluetooth, MQTT.

Skripty-Shelly Plus 1PM ponúka možnosti skriptovania. Môžete ich použiť na prispôbenie a vylepšenie funkcií zariadenia na základe špecifických potrieb užívateľov. Tieto skripty môžu brať do úvahy stav zariadenia, komunikovať s inými zariadeniami alebo sťahovať dáta z externých služieb, ako sú predpovede počasia. Skript je program napísaný v podnožičnej JavaScriptu. Viac nájdete na... <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Scripts/ShellScriptLanguageFeatures/>